

PROGRAM TIMER



PROGRAM TIMERは年間スケジュールを組んで他の機器を動作させるために16個の接点出力、2個のRS232C出力(うち1個はMIDIと切替)1個のMIDI出力を持っています。

32種類の時間表を年間スケジュールで曜日や日にちで割り付けます。年間だけでなく年号を指定した実行も可能です。

時間表は100ステップまでの1日のスケジュールが設定出来ます。

時間表の1ステップにはパターンと呼ばれる実行パターンを割り付けられるのでさらに細かい動作が簡単に作成できます。

パターンは50ステップあり1つのパターンを作成すればそれを時間表の1ステップに割り付けることにより毎時同じパターンを繰り返す場合にプログラムの大幅な時間短縮ができます。さらにパターンを変更するだけで同じ繰り返し動作はすべて変更されます。



電源	AC90-240V 50/60Hz 15W
サイズ	W480×D200×H44mm (突起除く)
重量	2.5kg

- 年間タイマーを内蔵。年号の指定も可能です。
例:2020年1月1日のみの設定や年ごとに違うプログラムを実行することも可能です。
指定は開始の西暦と月日、終了の年号と月日を設定しさらにその期間で曜日や祝祭日を設定することも可能です。
- 日の出、日の入り時刻でのスタートが可能。地域設定をすることによりその場所での日の出、日の入り時刻を計算して実行することが出来ます。
- 出力は接点出力 16回路 (ON、OFF、パルス)
RS232C-1 1系統
RS232C-2/MIDI切替出力 1系統 (設定画面でどちらか選択)
- 時刻修正用接点入力付き
- 1日のプログラムは100ステップでそれぞれのステップには50ステップのパターンを割り付け。
- タイマープログラム設定はUSB経由でWindowsPCから行います。
本体では設定、変更は出来ません。

TTL TamaTechLab.

<http://www.tamatech.co.jp/>
info@tamatech.co.jp