

# grandMA3 full-size

Art.-No. 4010500



grandMA3 full-size はMA3のフラッグシップモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックにより、強力な機能に指先でアクセスできます。

120個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加しgrandMA3 full-size コンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟なプレイバックプラットフォームを提供します。

grandMA3 full-size コンソールには12,288パラメーターが標準装備されています。

システムサイズは、追加のgrandMA3 processing unit を使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。

巨大なマルチタッチスクリーンは、プログラミングツールへ容易にアクセス可能で、個々のニーズに合わせて割り付け可能です。

3つのレターボックスウィンドウは状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセスできます。

grandMA3コンソールには5つのデュアルエンコーダーが装備されておりユーザーは直感的に制御できます。

デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

長寿命のモーターフェーダーには色の変化するライトパイプが組み込まれています。

プレイバック (RGBバックライト付き) エンコーダは輝度やスピード、レイトの変更だけでなく Cue の実行もコントロール可能です。

grandMA3 full-size はgrandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

## Technical Specifications

パラメータ数	12,288 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	1256 x 539 x 181 mm / 50 x 22 x 8 inches (w x d x h, 引き出し、画面折り畳み時)	
	1256 x 584 x 409 (max. 450) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	44 kg / 98 lbs	
コネクター	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 2 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

## 付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011381	ダストカバー grandMA3 full-size	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27"、収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3	2 x

1 x powerCON TRUE1 コネクター付き電源ケーブル

フルサイズモデルの大型スクリーンハウジングには、デュアルフリクションヒンジシステムが採用されているため、携帯に便利な折りたたみが可能でありながら、ユーザーに最大限の視認性を保証します。

